

表一一八 額定超過 $1\frac{3}{4}$ KW 之電灶、壁爐及其他烹飪器之需量負載表

器具之數	最高需量 (閱註明) A 行 (額定超過 $8\frac{3}{4}$ KW 而不超過 12 KW 者)	需量因數 (閱註4)	
		B 行 (額定低 於 $3\frac{1}{2}$ 者)	C 行 (額定在 $3\frac{1}{2}$ KW 至 $8\frac{3}{4}$ KW 者)
1	8 KW	80%	80%
2	11 KW	75%	65%
3	14 KW	70%	55%
4	17 KW	66%	50%
5	20 KW	62%	45%
6	21 KW	59%	43%
7	22 KW	56%	40%
8	23 KW	53%	36%
9	24 KW	51%	35%
10	25 KW	49%	34%
11	26 KW	47%	32%
12	27 KW	45%	32%
13	28 KW	43%	32%
14	29 KW	41%	32%
15	30 KW	40%	32%
16	31 KW	39%	28%
17	32 KW	38%	28%
18	33 KW	37%	28%
19	34 KW	36%	28%
20	35 KW	35%	28%
21	36 KW	34%	26%
22	37 KW	33%	26%
23	38 KW	32%	26%
24	39 KW	31%	26%
25	44 KW	30%	26%
26-30	15KW+電灶數	30%	24%
31-40	} × 1 KW	30%	22%
41-50	} 25KW+電灶數	30%	20%
51-60	} × $\frac{3}{4}$ KW	30%	18%
61-以上		30%	16%

- 註1 超過 12KW 但小於 27KW 且額定相同之電灶；對於電灶其個別額定超過 12KW 小於 27KW 者，其最大需量計算，應將超過 12KW 部分每超過 1KW，A 行之最大需量應加 5%。
- 2 超過 12KW，但小於 27KW 而各台為不同額定之電灶：對超過 12KW 且小於 27KW 之不同額定容量之每個電灶其平均額定（其額定之平均值 = 各個額定容量之總和除以電灶數（但 12KW 以下之電灶應以 12KW 計算））。每超過 1KW 則 A 行之最大需量應加 5%。
- 3 商業用電灶之需量，一般以名牌上之最大額定為準。
- 4 超過 $1\frac{3}{4}$ KW 而在 $8\frac{3}{4}$ KW 以下。對於超過 $1\frac{3}{4}$ KW 但在 $8\frac{3}{4}$ KW 以下。其最大需量係以所有負載之名牌所列之額定之總和再乘 B 或 C 行中之相對應（即同台數）需量因數得之。
- 5 分路負載之計算：分路僅供一個電灶者其分路負載，得依照本表計算之。至於供一個壁爐或一個櫃台式烹飪器者其分路負載應為該電器之名牌上所列之額定。